

marantz®



AV8805

13.2声道前级功放机提供最大适应性和连通性，树立了家庭影院的新标准

马兰士AV8805拥有13.2声道处理能力，几乎支持任何高解析度多声道音频格式，包括最新的环境立体声格式：杜比全景声、DTS:X和Auro-3D。而且，我们独特的马兰士专属电流反馈HDAM可改善音乐品质使聆听体验更加出色。

亮点

您的益处

13.2声道家庭影院体验	为家庭影院发烧友提供灵活而又精细的前置放大器。
马兰士工艺	通过绝对精确的底盘结构获得最佳音频性能，实现最佳的、原汁原味的音乐和电影播放，内部包含供电给若干大型主电容器的一个特大环形变压器，以随时提供最佳电源，以及总共17个单板HDAM模块，以实现最佳声道分离。主底盘镀铜，保证最佳接地和出色的信噪比。
支持最新的3D音频格式	享受采用杜比全景声（高达7.1.6或9.1.4）、DTS:X或Auro-3D（高达13.1）等最新环绕声格式的沉浸式三维立体声。
HDAM分离式缓冲放大器模块	独特的HDAM技术将精度匹配的分立式电路元件和超宽终端响应结合起来，产生更宽的声场和精美的音乐再现效果。
所有声道均配备优质AK4490 32位D/A转换器；均衡XLR立体声输入；15.2声道均衡XLR和RCA输出	所有声道都具有最高音频保真度。灵活、可指定的输出，实现最大适应性。均衡XLR兼容性确保家庭影院和播音室的高端性能，而15.2前置输出端口（RCA插孔）提供适应多种功放机类型的额外兼容性。
内置蓝牙、Wi-Fi和AirPlay功能	内置蓝牙和Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双带宽，即使在Wi-Fi拥挤的家庭，也能提供更好的网络稳定性。
HEOS	通过HEOS App，从TuneIn互联网收音机等流媒串流音乐。
支持高解析度音频	所有声道都配备高性能192kHz / 32位D/A转换器，为音乐和电影提供最高分辨率。
最新HDMI连接； HDCP 2.2兼容性； ISF认证	4K/60 Hz全速率直通、4:4:4彩色分辨率、HDR、BT.2020、Dolby Vision和HLG（Hybrid Log Gamma）直通具有终极视觉品质。八个HDMI输入，其中一个位于前面，支持全HDCP 2.2，外加三个HDMI输出（分区），以及适合数字设备的大量输入端口，而且支持在不同房间播放不同视频。
高级多房间选项； 15.2声道前级输出； RS232控制； IP控制	在多个房间播放音频和视频； 预升级第三方家庭自动化系统。
最先进的Audyssey室内校正组件	AV8805具有Audyssey MultEQ XT32自动室内声音校正功能，可优化各声道，获得正确的频率和时域响应。此外，可以使用选购的Audyssey MultEQ Editor app查看和调整设置，进行细微调节，以及根据您的房间和品味更加准确地自定义声音。



because music matters

AV8805

内置HEOS音乐串流技术的13.2声道网络前级功放机



设计和规格如有更改，马兰士恕不另行通知。

特色	AV8805
多通道环绕	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / 杜比全景声 / 杜比环绕声	• / • / •
Auro-3D / Auromatic	• / •
多通道立体声	
压缩音频增强器：MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32以及LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ (动态均衡器) / Dynamic Volume (动态音量)	• / •
支持Audyssey MultEQ Editor App	•
网络	
网络音频串流	•
HEOS多房间整合	•
有损格式MP3 / WMA / AAC	• / • / •
无损格式FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD串流	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
无缝播放	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay音频流	•
互联网收音机(TuneIn)	•
兼容智能手机的Remote APP	Android/iOS
以太网 / Wi-Fi	• / • (双天线 / 双频带)
USB音频 / Made for iPod / Made for iPhone	• / AirPlay / AirPlay
蓝牙	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4分辨率 / HDCP 2.2 / HDR / BT.2020	• / • / • / •
eARC (增强音频回传通道)	• (通过升级实现)
Dolby Vision兼容 / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
待机HDMI直通	•
3D视频直通	•
视频转换	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
视频处理和升频	1080p, 4K 60/50Hz
输入/输出	
视频	
复合输入 / 输出	4+1/2 (主 + 区域)
分量输入 / 输出	3 / 1
HDMI输入 / 输出	7+1/3 (2主 + 1区域)

音频	
模拟输入 / 输出	7 + 1x唱头 + 1x XLR / -
数字光纤输入	2
数字同轴输入	2
多声道前级输出	• (15.2声道及13.2处理)
区域音频前级输出	2
超低扬声器输出	2
7.1多声道输入	•
其他	
镀铜底盘	•
环形变压器	•
高级音频元件	•
电流反馈技术	•
超级动态放大器模块(HDAM)	•
通过麦克风进行自动扬声器设置	•
FL显示	•
图形用户界面 - GUI 高级	Advanced
ISF认证	•
GUI语言	9
设置助手	•
智能选择	•
联网固件更新 / USB	• / •
可变交叉频率	•
优化低音重定向	•
Bass Sync	•
自动电源关闭	•
休眠计时器	•
普通	
可选颜色：黑色	•
系统遥控器	RC0395R
功耗 (单位：W)	90
待机功耗 (单位：W)	0.2 (with CEC 0.5)
最大尺寸 (宽x高x深) (单位：cm)	440 x 410 x 185
重量 (单位：kg)	13.7

